

DIGIGATES

DIGI-PRO600-3

**KIT VISIO SANS-FIL CONNECTÉ 3 ACCÈS
ÉCRAN 7" TACTILE ,PLATINE INOX 316,
CLAVIER ANTI-VANDELE + 3 BADGES**

Un écran design connecté à la maison,
un clavier codé avec badges pour tous,
aucun câble du moniteur à la platine



Kit sans-fil pour garder le contrôle sur 3 accès à votre propriété

Zéro câble entre la platine de rue et le moniteur : ils communiquent en technologie HWRT. La technologie en 868 MHz permet d'aller beaucoup plus loin que les systèmes classiques ! La platine de rue avec visière commande 3 accès, avec caméra 120°, un clavier codé anti-vandale rétro-éclairé avec lecteur de badges (3 fournis) : plus besoin de clé ni télécommande. Et si vous n'êtes pas à côté du moniteur, recevez tous les appels sur votre smartphone, il devient un moniteur supplémentaire dans la poche : conversez avec le visiteur, ouvrez les accès à distance et surveillez par la platine de rue !

NOS AVANTAGES

Simplicité et évolutivité de

"Tuya Smart" est une application dédiée à la maison connectée pour contrôler divers objets, on peut également y associer les assistants Amazon Alexa, Google Home et Apple HomeKit. Numéro 1 mondial des objets connectés, son appli est utilisée par plus de 7500 marques dans plus de 220 pays.


Système connecté : un moniteur de plus dans la poche

Né manquez plus d'appel, hors de la maison ou juste loin du moniteur : conversez à distance avec vos visiteurs, ouvrez vos accès et visionnez la caméra quand vous le voulez ! Les visiteurs peuvent même laisser un message vidéo si vous êtes absent.

Sans-fil, 3 accès, caméra 120°, clavier codé + 3 badges

Aucun fil entre platine et moniteur ! Communication en technologie HWRT. Clavier inox 316 anti-vandale, caméra 120°, lecteur RfID 3 badges fournis. 3 accès contrôlés.

SCHEMA D'INSTALLATION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance radio 868 MHz en Technologie HWRT	Audio / Vidéo : 600 mètres en champ libre entre les 2 antennes extérieures (angle à 45°)
Commande	Pour 3 accès : déverrouillage gâche Portillon, Portail ouv. totale et Portail ouv. piéton
Fonctions de la Platine de rue	Caméra grand-angle 120° Clavier anti-vandale rétroéclairé, synthèse vocale + lecteur de proximité avec 5 badges Éclairage nocturne par LED, vision de nuit IR Commande 1 et 2 : sorties contact sec Commande 3 : sortie 12VDC/500mA MAX Fournie avec 2 relais 4 bornes DS-ERL Codes de 4 à 6 chiffres pour les 3 accès Temporisation de 1s à 2mn 30s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/500mA max Casquette intégrale en INOX 316 MARIN Lecteur de badges RFID 13,56 Mhz Alimentation de 12VDC à 15 VDC / 1A Températures fonctionnement : de -20°C à +50°C Consommation en veille = 150mA Consommation en fonctionnement = 500mA

Fonctions du Moniteur	Écran tactile TFT 1024x600 pixels 7" / 18 cm WiFi 2,4Ghz IEEE 811b/g/n avec la Box Moniteur livré déjà appairé avec la platine de rue incluse dans le kit (fixer 2 ant extérieures) Moniteur prêt à poser derrière une vitre (80m) Réglage du volume de la sonnerie / couleur / luminosité/ contraste Enregistrement de photos, clips vidéo et de messages sur la carte MicroSD 8GO fournie Programmation simple par QRCode à l'écran Transfert d'appel sur 10 mobiles/ tablettes Conversation et 3 ouvertures à distance
Conditions d'installation du Moniteur	Fixer l'antenne sur la façade vers celle de la platine de rue(600m).Écran posé à plat (80m) derrière une vitre, à brancher sur prise 220V.
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur à portée du WIFI 2,4Ghz Position : Antenne ext. à diriger vers la platine Consommation en fonctionnement = 500mA
Dimensions HxLxP	Platine : 182 x 85 x 32 mm (visière 43 mm) Moniteur (hors antenne) : 190 x 124 x 67 mm Packaging : 292 x 248 x 90 mm



CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue INOX 316 MARIN avec clavier anti-vandale, lecteur de proximité avec 3 badges déjà programmés
- 1 visière intégrale INOX 316 MARIN anti-pluie
- 2 relais de protection DS-ERL avec 4 bornes à vis
- 1 moniteur 18 cm tactile WiFi + 1 carte MicroSD 8GO
- 1 alim. platine 12VDC/ 1,5A + 1 alim. moniteur 12VDC/ 1A
- 2 antennes + 2 câbles et 2 équerres inox support d'antenne



LES + PRODUIT

- Intégré : Clavier anti-vandale inox 316, lecteur de proximité.
- Simplicité : Aucun câble à passer entre la platine de rue et le moniteur : ils communiquent en technologie HWRT 600m de portée pour l'image, le son et les commandes.
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine en usage normal 3 accès contrôlés et caméra 120° pour bien voir les visiteurs.
- Connecté : Application Tuya disponible sur Android et iOS.